



85346175



AM PIR Detector movimiento RF QL (2.2 m) K.1 antracita

Características técnicas

Dimensiones

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Altura de la instalación      | 2,20 - 2,20 m |
| Altura de montaje recomendada | 2,20 - 2,20 m |

Configuración

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Modo de configuración posible | quicklink |
| Ciclo de trabajo mínimo       | 1 s       |

Funciones

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Ciclo de trabajo máximo | 180 min |
|-------------------------|---------|

Conectividad

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Con sistema de bus KNX radio | Sí |
|------------------------------|----|

Entrega

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Conexión a bus incluida | Sí |
|-------------------------|----|

Iluminación

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Luminosidad de reacción, ajustable | 5 - 1000 lx |
|------------------------------------|-------------|

Detección

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Ángulo de detección ajustable | 45 - 90 ° |
| Erfassungswinkel horizontal   | 90 - 180  |

Condiciones de uso

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamiento | -5 - 45 °C |
|-------------------------------|------------|

Materiales

|          |               |
|----------|---------------|
| Material | Termoplástico |
|----------|---------------|

Texto

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Función | Preaviso de desconexión en mecanismos de regulación de luz<br>Con función Memory para la simulación de presencia<br>Función Teach para la luminosidad de reacción mediante tecla<br>Con bloqueo<br>Función Party para la conexión durante 2 horas<br>Función de reinicio (se regresa al ajuste de fábrica) |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sostenibilidad

|                   |    |
|-------------------|----|
| Conforme con RoHS | Sí |
|-------------------|----|