

Het aanbod van Hager KNX din-rail actoren bevat schakel-, dim-, rolluik- en jaloezie-actoren. Er zijn ook een aantal gecombineerde schakelactoren beschikbaar, waarmee naast algemene

verbruikers ook jaloezieën en rolluiken te besturen zijn. Dimactoren zijn bedoeld voor het schakelen en dimmen van standaard-dimbare belastingen. De

dimmers uit de serie TXA... en TYA... zijn universeel en detecteren zelf het type belasting en zorgen hierdoor dat de belasting optimaal wordt aangestuurd.

Dimactoren

			DIN-railcomponenten								
Medium			TP (buskabel)								
Configuratiemodus			Easy & System				System				
Functies			aan/uit, dimmen, soft aan/uit, dimsnelheid instelbaar, timer, statusindicatie, prioriteitssturing, scènes (Easy 8, ETS 64), automatische bediening				<u>Extra functies t.o.v. de Easy & Systemcomponenten</u> logica (2 functieblokken), in- en afschakelvertraging, urenteller, handbediening uitschakelbaar, componentleds uitschakelbaar, actie bij busuitval, actie na ETS download, zelfdiagnose, blokkeren, presets (2x), parameter herstel				
Maximale belasting			300 W	600 W	900 W	300 W	600 W	900 W	300 W	600 W	900 W
Zelflerende optimalisatie			ja	ja	ja	nee	ja	ja	ja	ja	ja
belasting per uitgang:											
gloei-, halogeenlamp 230 V			3...300 W	3...600 W	3...900 W	20...300 W	3...300 W	3...600 W	3...900 W	3...900 W	3...900 W
dimbare ledlampen 230 V *2			3...60 W	3...120 W	3...210 W	7...60 W	3...60 W	3...120 W	3...210 W	3...210 W	3...210 W
dimbare spaarlampen 230 V *2			3...60 W	3...120 W	3...210 W	7...60 W	3...60 W	3...120 W	3...210 W	3...210 W	3...210 W
max. led/spaarlampen *2			8	12	15	8	8	12	15	15	15
conventionele trafo			3...300 W	3...600 W	3...900 W	20...300 W	3...300 W	3...600 W	3...900 W	3...900 W	3...900 W
elektronische trafo			3...300 VA	3...600 VA	3...900 VA	20...300 VA	3...300 VA	3...600 VA	3...900 VA	3...900 VA	3...900 VA
aansluiting	module-breedte	aantal uitgangen	TXA661A		TXA661B	TYA661A		TYA661B			
steek-klem	4	1	TXA661A		TXA661B	TYA661A		TYA661B			
	6				TXA663A*1				TYA663A*1		
		6	2	TXA663A*1				TYA663A*1			
	3		TXA663A*1					TYA663A*1			
schroef-klem	4	4	TXA664A fase onafhankelijk				TYA664A fase onafhankelijk				
		2					7531 20 13 fase onafhankelijk				

*1 Artikel TXA663A en TYA663A zijn door middel van een schuifknop op het component in te stellen in: 3x 300 W, 1x 300 W + 1x 600 W en 1x 900W

*2 Richtwaarde, afhankelijk van merk en type