



WH36100305A



robusto Interrupteur S1(3+3) 1x lumineux + face IP55 pour combinaison Noir

Caractéristiques techniques

Installation, montage

| | |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

Tension

| | |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 250 V |
|------------------|-------|

Fréquence

| | |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

Matière

| | |
|---------|------|
| Couleur | Noir |
|---------|------|

| | |
|----------|------|
| Code RAL | 9005 |
|----------|------|

| | |
|----------|-----|
| Finition | Mat |
|----------|-----|

| | |
|---------|-----------------|
| Matière | Thermoplastique |
|---------|-----------------|

| | |
|-----------------------|------------|
| Traitement de surface | Non traité |
|-----------------------|------------|

Identification

| | |
|--|--|
| Elément de base avec plaque d'adaptateur | Elément de base avec plaque de recouvrement centrale |
|--|--|

Connectivité

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de montage | Fixation par vis |
|-----------------|------------------|

Commandes et indicateurs

| | |
|-------------------|---|
| Nombre de touches | 2 |
|-------------------|---|

Dimensions

| | |
|------------|------------|
| Dimensions | 86 x 86 mm |
|------------|------------|

| | |
|-----------------------|-------|
| Profondeur de montage | 34 mm |
|-----------------------|-------|

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 34 mm |
|--------------------------------------|-------|

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP55 |
|-------------------------|------|

| | |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK07 |
|-------------------------|------|

Architecture

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Type d'organe de commande | Poussoir double |
|---------------------------|-----------------|

Courant électrique

| | |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 10 A |
|-------------------------|------|

Raccordement

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Type de connexion / prise | QuickConnect Borne de connexion |
|---------------------------|------------------------------------|

Textes

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Type de raccordement | Avec bornes enfichables QuickConnect |
|----------------------|--------------------------------------|

| | |
|-----------|--|
| Éclairage | Éclairage possible par cartouche lumineuse à LED |
|-----------|--|

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Type de commutation | Double interrupteur va-et-vient S1 |
|---------------------|------------------------------------|

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|