



85745273



## K.5 KNX RF quicklink łącznik czasowy, stal szl, lak

### Właściwości techniczne

#### Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji quicklink

#### Łączność

Z systemem magistrali KNX radio Tak

Protokół radiowy KNX Radio

#### Sprzęt

Liczba kanałów 1

Przełączanie na czas letni/zimowy Tak

#### Dostarczane wyposażenie

Z połączeniem magistrali Tak

#### Funkcje

Przesunięcie czasu astronomicznego 2 h

Zasilanie rezerwowe akumulatora 8 h

Rezerwa mocy w latach 0 y

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

#### Dodatkowe informacje

Funkcja Łatwe funkcje dodatkowe: +6 scen, ściemnianie, sterowanie 1 przyciskiem góra/dół, priorytet  
Możliwość konfiguracji funkcji nadajnika i/lub odbiornika  
Z blokadą przycisków  
Funkcja „przyjęcie”, polecenia automatyczne, radiowe i polecenia rozszerzeń nie są wykonywane (blokada przełączenia)  
Funkcja resetu (do ustawień fabrycznych)

Ochrona Z zabezpieczeniem przed demontażem

#### Pojemność

Liczba modułów 0

#### Wymiary

Wysokość 55,10 mm

Szerokość 70,50 mm

Głębokość 30,10 mm

#### Odpowiednie do

K.x

#### Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS Tak