



85745288



**AM Temporizador iluminación RF Quicklink S/B, blanco polar mate**

**Características técnicas**

**Configuración**

Modo de configuración posible	quicklink
-------------------------------	-----------

**Conectividad**

Con sistema de bus KNX radio	Sí
Protocolo radio	KNX vía radio

**Equipo**

Número de canales	1
Cambio en verano/invierno	Sí

**Entrega**

Conexión a bus incluida	Sí
-------------------------	----

**Funciones**

Cambio de tiempo astronómico	2 h
Reserva de marcha	8 h
Reserva de marcha - años	0 y

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento	-5 - 45 °C
-------------------------------	------------

**Materiales**

Colour	Blanco polar
--------	--------------

**Texto**

Función	Funciones adicionales sencillas: +6 escenas, variación del nivel de iluminación, 1 control de teclas arriba / abajo, prioridad El comportamiento a la transmisión y/o recepción puede configurarse Con bloqueo Función Party, no se ejecutan las órdenes de los modos automático, vía radio ni de las unidades complementarias (protección del interruptor) Función de reinicio (se regresa al ajuste de fábrica)
Protección	Con protección para evitar el desmontaje

**Capacidad**

Número de módulos	0
-------------------	---

**Dimensiones**

Altura	55,50 mm
Anchura	55,50 mm
Profundidad	30,30 mm

**Características técnicas**

Berker S.x/B.x	
----------------	--

**Sostenibilidad**

Conforme con RoHS	Sí
-------------------	----