



85745179



AM Temporizador persiana RF Quicklink K.1, blanco polar

Características técnicas

Configuración

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Modo de configuración posible | quicklink |
|-------------------------------|-----------|

Conectividad

| | |
|------------------------------|---------------|
| Con sistema de bus KNX radio | Sí |
| Protocolo radio | KNX vía radio |

Equipo

| | |
|---------------------------|----|
| Número de canales | 2 |
| Cambio en verano/invierno | Sí |

Entrega

| | |
|-------------------------|----|
| Conexión a bus incluida | Sí |
|-------------------------|----|

Funciones

| | |
|------------------------------|-------|
| Tiempo de funcionamiento | 2 min |
| Cambio de tiempo astronómico | 2 h |
| Reserva de marcha | 8 h |
| Reserva de marcha - años | 0 y |

Condiciones de uso

| | |
|-------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamiento | -5 - 45 °C |
|-------------------------------|------------|

Materiales

| | |
|--------|--------------|
| Colour | Blanco polar |
|--------|--------------|

Texto

| | |
|------------|--|
| Función | Funciones adicionales sencillas: +6 escenas, 1 modo de funcionamiento arriba / abajo El comportamiento a la transmisión y/o recepción puede configurarse Con bloqueo Función Party, no se ejecutan las órdenes de los modos automático, vía radio ni de las unidades complementarias (seguro de bloqueo) Función de reinicio (se regresa al ajuste de fábrica) |
| Protección | Con protección para evitar el desmontaje |

Capacidad

| | |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 0 |
|-------------------|---|

Dimensiones

| | |
|-------------|-------|
| Altura | 55 mm |
| Anchura | 70 mm |
| Profundidad | 30 mm |

Características técnicas

| |
|------------|
| Berker K.x |
|------------|

Sostenibilidad

| | |
|-------------------|----|
| Conforme con RoHS | Sí |
|-------------------|----|