



85745179



## K.1 KNX RF quicklink Żaluzj. łącz. czas. ster., biały

### Właściwości techniczne

#### Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji quicklink

#### Łączność

Z systemem magistrali KNX radio Tak

Protokół radiowy KNX Radio

#### Sprzęt

Liczba kanałów 2

Przełączanie na czas letni/zimowy Tak

#### Dostarczane wyposażenie

Z połączeniem magistrali Tak

#### Funkcje

Czas działania 2 min

Przesunięcie czasu astronomicznego 2 h

Zasilanie rezerwowe akumulatora 8 h

Rezerwa mocy w latach 0 y

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

#### Materiały

Kolor Biały

#### Dodatkowe informacje

Funkcja Łatwe funkcje dodatkowe: +6 scen, 1 tryb pracy w górę/w dół  
Możliwość konfiguracji funkcji nadajnika i/lub odbiornika  
Z blokadą przycisków  
Funkcja „przyjęcie”, polecenia automatyczne, radiowe i polecenia  
rozszerzeń nie są wykonywane (blokada)  
Funkcja resetu (do ustawień fabrycznych)

Ochrona Z zabezpieczeniem przed demontażem

#### Pojemność

Liczba modułów 0

#### Wymiary

Wysokość 55 mm

Szerokość 70 mm

Głębokość 30 mm

#### Odpowiednie do

K.x

#### Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS Tak