



85745175



**AM Temporizador persiana RF Quicklink K.1, antracita**

**Características técnicas**

**Configuración**

Modo de configuración posible quicklink

**Conectividad**

Con sistema de bus KNX radio Sí

Protocolo radio KNX vía radio

**Equipo**

Número de canales 2

Cambio en verano/invierno Sí

**Alcance y entrega**

Conexión a bus incluida Sí

**Funciones**

Tiempo de funcionamiento 2 min

Cambio de tiempo astronómico 2 h

Batería de respaldo 8 h

Reserva de marcha - años 0 y

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento -5 - 45 °C

**Materiales**

Colour Antracita

**Texto**

Función Funciones adicionales sencillas: +6 escenas, 1 modo de funcionamiento arriba / abajo  
El comportamiento a la transmisión y/o recepción puede configurarse Con bloqueo  
Función Party, no se ejecutan las órdenes de los modos automático, vía radio ni de las unidades complementarias (seguro de bloqueo)  
Función de reinicio (se regresa al ajuste de fábrica)

Protección Con protección para evitar el desmontaje

**Capacidad**

Número de módulos 0

**Dimensiones**

Altura 55 mm

Anchura 70 mm

Profundidad 30 mm

**Características técnicas**

K.x

**Sostenibilidad**

Conforme RoHS Sí