



85745182



### Orologio radio KNX per veneziane quicklink Berker S.1 bianco lucido

#### Caratteristiche tecniche

##### Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	quicklink
---------------------------------------	-----------

##### Connettività

Con sistema bus radio KNX	Si
---------------------------	----

Protocollo radio	Radio KNX
------------------	-----------

##### Equipaggiamento

Numero di canali	2
------------------	---

##### Dotazione

Collegamento bus integrato	Si
----------------------------	----

##### Equipaggiamento

Commutazione estate/inverno	Si
-----------------------------	----

##### Funzioni

Tempo di ciclo	2 min
----------------	-------

Regolazione astronomica	2 h
-------------------------	-----

Batteria di backup	8 h
--------------------	-----

Riserva di carica in anni	0 y
---------------------------	-----

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

##### Materiali

Colore	Bianco
--------	--------

##### Testo

Funzione	Funzioni supplementari semplici: +6 scenari, 1 modalità di esercizio su/giù
----------	---

Comportamento di trasmissione e/o di ricezione configurabile  
Con blocco pulsanti

Funzione party, nessuna esecuzione di comandi automatici, radio e di derivazione (protezione di chiusura)

Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)

Protezione	Con protezione antismontaggio
------------	-------------------------------

##### Numero di moduli

Numero di moduli	0
------------------	---

##### Serie

Altezza	55,50 mm
---------	----------

Larghezza	55,50 mm
-----------	----------

Profondità	30,30 mm
------------	----------

##### Adatto per

BERKER S.x/B.x	
----------------	--

##### Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----