



85745129



**Q.x KNX RF quicklink Łącznik żaluzj. ster. żaluzj. mech. zas., biały, aks**

**Właściwości techniczne**

**Ustawienia**

Obsługiwane tryby konfiguracji	quicklink
--------------------------------	-----------

**Łączność**

Z systemem magistrali KNX radio	Tak
Protokół radiowy	KNX Radio

**Sprzęt**

Liczba kanałów	2
Przełączanie na czas letni/zimowy	Tak

**Dostarczane wyposażenie**

Z połączeniem magistrali	Tak
--------------------------	-----

**Funkcje**

Czas działania	2 min
Przesunięcie czasu astronomicznego	2 h
Zasilanie rezerwowe akumulatora	8 h
Rezerwa mocy w latach	0 y

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

**Materiały**

Kolor	Biały
-------	-------

**Dodatkowe informacje**

Funkcja	Łatwe funkcje dodatkowe: +6 scen, 1 tryb pracy w górę/w dół Możliwość konfiguracji funkcji nadajnika i/lub odbiornika Z blokadą przycisków Funkcja „przyjęcie”, polecenia automatyczne, radiowe i polecenia rozszerzeń nie są wykonywane (blokada) Funkcja resetu (do ustawień fabrycznych)
Ochrona	Z zabezpieczeniem przed demontażem

**Pojemność**

Liczba modułów	0
----------------	---

**Wymiary**

Wysokość	58,40 mm
Szerokość	58,40 mm
Głębokość	30 mm

**Odpowiednie do**

Q.x	
-----	--