




85745139



R.X/1930/Glas KNX RF quicklink Żaluzjowy łącz. czas. ster. biały

Właściwości techniczne

Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji quicklink

Łączność

Z systemem magistrali KNX radio Tak

Protokół radiowy KNX Radio

Sprzęt

Liczba kanałów 2

Przełączanie na czas letni/zimowy Tak

Dostarczane wyposażenie

Z połączeniem magistrali Tak

Funkcje

Czas działania 2 min

Przesunięcie czasu astronomicznego 2 h

Zasilanie rezerwowe akumulatora 8 h

Rezerwa mocy w latach 0 y

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

Materiały

Kolor Biały

Dodatkowe informacje

Funkcja Łatwe funkcje dodatkowe: +6 scen, 1 tryb pracy w górę/w dół
Możliwość konfiguracji funkcji nadajnika i/lub odbiornika
Z blokadą przycisków
Funkcja „przyjęcie”, polecenia automatyczne, radiowe i polecenia
rozszerzeń nie są wykonywane (blokada)
Funkcja resetu (do ustawień fabrycznych)

Ochrona Z zabezpieczeniem przed demontażem

Pojemność

Liczba modułów 0

Wymiary

Głębokość 30,50 mm

Odpowiednie do

R. x

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS Tak