



85745131



AM Temporizador persiana RF Quicklink R.1 negro

Características técnicas

Configuración

Modo de configuración posible	quicklink
-------------------------------	-----------

Conectividad

Con sistema de bus KNX radio	Sí
Protocolo radio	KNX vía radio

Equipo

Número de canales	2
Cambio en verano/invierno	Sí

Alcance y entrega

Conexión a bus incluida	Sí
-------------------------	----

Funciones

Tiempo de funcionamiento	2 min
Cambio de tiempo astronómico	2 h
Batería de respaldo	8 h
Reserva de marcha - años	0 y

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - 45 °C
-------------------------------	------------

Materiales

Colour	Negro
--------	-------

Texto

Función	Funciones adicionales sencillas: +6 escenas, 1 modo de funcionamiento arriba / abajo El comportamiento a la transmisión y/o recepción puede configurarse Con bloqueo Función Party, no se ejecutan las órdenes de los modos automático, vía radio ni de las unidades complementarias (seguro de bloqueo) Función de reinicio (se regresa al ajuste de fábrica)
Protección	Con protección para evitar el desmontaje

Capacidad

Número de módulos	0
-------------------	---

Dimensiones

Profundidad	30,50 mm
-------------	----------

Características técnicas

R.x	
-----	--

Sostenibilidad

Conforme RoHS	Sí
---------------	----