



85345182



IP20



## S.1 - det mov comf 1.1m KNX RF, creme

### Características técnicas

#### Dimensões

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Altura de instalação           | 1,10 - 1,10 m |
| Altura recomendada de montagem | 1,10 - 1,10 m |

#### Modo de configuração

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Modo de configuração suportado | quicklink |
| Ciclo de trabalho mínimo       | 1 s       |

#### Funções

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Ciclo de trabalho máximo | 180 min |
|--------------------------|---------|

#### Conectividade

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Sistema bus RF KNX | Sim |
|--------------------|-----|

#### Conteúdo fornecido

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Ligação de bus incluída | Sim |
|-------------------------|-----|

#### Iluminação

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Regulação de lux | 5 - 1000 lx |
|------------------|-------------|

#### Deteção

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Ângulo de deteção ajustável  | 45 - 90 ° |
| Ângulo de deteção horizontal | 90 - 180  |

#### Condições de utilização

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento | -5 - 45 °C |
|------------------------------|------------|

#### Materiais

|          |               |
|----------|---------------|
| Material | Termoplástico |
|----------|---------------|

#### Textos

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Função | Pré-aviso de desativação nos módulos de potência para variação da iluminação<br>Com função de memória para simulação de presença<br>Programar função para nível de luminosidade através do botão<br>Com fechadura<br>Para ligar função de festa durante 2 horas<br>Função de reset (de acordo com definição de fábrica) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Sustentabilidade

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conformidade RoHs | Sim |
|-------------------|-----|