



85345124



Q.x KNX RF quicklink nasadka czujnika ruchu komfort 1,1 m alu aks, lak

Właściwości techniczne

Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji	quicklink
--------------------------------	-----------

Wymiary

Wysokość montażu	1,10 - 1,10 m
------------------	---------------

Zalecana wysokość montażu	1,10 - 1,10 m
---------------------------	---------------

Ustawienia

Minimalny cykl pracy	1 s
----------------------	-----

Funkcje

Maksymalny cykl pracy	180 min
-----------------------	---------

Łączność

Z systemem magistrali KNX radio	Tak
---------------------------------	-----

Dostarczane wyposażenie

Z połączeniem magistrali	Tak
--------------------------	-----

Oświetlenie

Regulowana jasność reakcji	5 - 1000 lx
----------------------------	-------------

Wykrywanie

Kąt detekcji regulowany	45 - 90 °
-------------------------	-----------

Kąt detekcji w poziomie	90 - 180
-------------------------	----------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Materiały

Materiał	Tworzywo termoplastyczne
----------	--------------------------

Dodatkowe informacje

Funkcja	Funkcja ostrzegania przed wyłączeniem realizowana przez mechanizmy ściemniające Z funkcją pamięci do symulacji obecności Funkcja zapamiętania poziomu natężenia oświetlenia zadziałania aktywowana za pomocą przycisku Z blokadą przycisków Funkcja „przyjęcie” aktywowana na 2 godziny Funkcja resetu (do ustawień fabrycznych)
---------	--

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----