Fiche technique du produit
TRM691E



TRM691E

quicklink IP20

VARIATEUR 200W 2FILS + 2 ENTREES A ENCASTRER KNX RADIO

Caractéristiques techniques

Tension

Tension d'alimentation du système	230 V AC

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz

Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 45 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	0.5 - 1.5 mm²
Section de raccordement en câble rigide	0.5 - 2.5 mm²

Equipement

Nombre de sorties	1

Éclairage

Puissance de lampe LED	50 W

Equipement

Type de variateur	Universel

Capacité

Nombre de modules	0

Puissance

P max. avec lampes à incandescence	200 - 200 W
Puissance du variateur	200 - 200 W

Connectivité

Avec système bus radio-KNX	Oui
Type de raccordement	Borne à vis

Réglages

Modes de configuration supportés	quicklink

Textes

Fusible	Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
Principe de variation	Coupure de phase montante ou descendante selon le type de charge, auto-apprentissage
Fonction	Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)
Type de raccordement	Avec bornes surélevées à vis

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui