Fiche technique du produit
TRM691E



TRM691E

quicklink IP20

VARIATEUR 200W 2FILS + 2 ENTREES A ENCASTRER KNX RADIO

Caractéristiques techniques

Tension	
Tension d'alimentation du système	230 V AC
Fréquence	
Fréquence	50 - 50 Hz
Conditions d'utilisation	
Température de service	-15 - 45 °C
Raccordement	
Section de raccordement en câble souple	0.5 - 1.5 mm²
Section de raccordement en câble rigide	0.5 - 2.5 mm²
Equipement	
Nombre de sorties	1
Éclairage	
Puissance max. de lampe LED	50 W
Equipement	
Type de variateur	Universel
Capacité	
Nombre de modules	0
Puissance	
P max. avec lampes à incandescence	200 - 200 W
Puissance du variateur	200 - 200 W
Connectivité	
Avec système bus radio-KNX	Oui
Type de connection / prise	Borne à vis
Réglages	
Modes de configuration supportés	quicklink
Textes	
Fusible	Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
Principe de variation	Coupure de phase montante ou descendante selon le type de charge, auto-apprentissage
Fonction	Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)
Type de raccordement	Avec bornes surélevées à vis
Durabilité	
Conforme à la directive RoHS	Oui