



TRC270D



Tomada comandada 16A RF KNX

Características técnicas

Modo de configuração

Modo de configuração suportado

ETS
easy
quicklink

Conectividade

Protocolo Radiofrequência

RF KNX

Categoria do receptor

2

Ligação ao cabo bus KNX

Não

Sistema bus RF KNX

Sim

Dimensões

Dimensões

54 x 98 mm

Altura

54 mm

Largura

98 mm

Profundidade

77 mm

Profundidade da montagem

40 mm

Intensidade de corrente

Corrente nominal

16 A

Materiais

Cor

Creme

Equipamento

Com comando manual

Sim

Frequência RF bidirecional

Sim

Intensidade de corrente

Poder de corte

16 A

Frequência

Frequência

50 - 50 Hz

Frequência de receção RF

868,30 - 868,30 MHz

Potência

Potência de saída

3680 W

Lâmpadas incandescentes e de halogénio 230V

2300 W

Tensão

Tensão de funcionamento

230 - 230 V

Tensão de funcionamento do bus

21 - 32 V

Índice de proteção

Índice de proteção IP

IP30

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento

0 - 45 °C

Textos

Função

Funções adicionais simples: +6 cenários

A função de repetição pode ser ativada para aumentar o alcance do rádio

Função de reset (de acordo com definição de fábrica)