



TRE521



### Detector mov. 220° RF KNX pilhas antr.

#### Características técnicas

##### Dimensões

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Altura de instalação           | 4 - 4 m       |
| Altura recomendada de montagem | 2,50 - 2,50 m |

##### Modo de configuração

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Modo de configuração suportado | ETS<br>easy |
| Ciclo de trabalho mínimo       | 30 s        |

##### Funções

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Ciclo de trabalho máximo | 15 min |
|--------------------------|--------|

##### Conetividade

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Sistema bus RF KNX | Sim |
|--------------------|-----|

##### Âmbito da entrega

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Ligação de bus incluída | Sim |
|-------------------------|-----|

##### Iluminação

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Regulação de lux | 5 - 1000 lx |
|------------------|-------------|

##### Deteção

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Ângulo de deteção            | 220 - 220 |
| Ângulo de deteção horizontal | 220 - 220 |

##### Condições de utilização

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamento | -20 - 55 °C |
|------------------------------|-------------|

##### Materiais

|          |                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| Material | Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)<br>Policarbonato (PC) |
|----------|--------------------------------------------------------------|

##### Texto

|                    |                                                                                                                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Função             | Funções adicionais simples: +6 cenários, modo de funcionamento ON/OFF, acesso a cenários com movimento/sem movimento<br>Função de reset (de acordo com definição de fábrica) |
| Modo de instalação | Para montagem na parede e no teto, instalação em canto com adaptador                                                                                                         |