



WMV008

**1930 Interrupteur bipolaire rotatif**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

|                        |      |
|------------------------|------|
| Courant de commutation | 10 A |
|------------------------|------|

**Installation, montage**

|             |          |
|-------------|----------|
| Montage sur | Encastré |
|-------------|----------|

**Tension**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 250 V |
|------------------|-------|

**Matière**

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Matériau | Métal<br>Plastique |
|----------|--------------------|

**Identification**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Elément de base avec plaque d'adaptateur | Elément de base |
|--|-----------------|

**Connectivité**

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Type de montage | Fixation par griffe |
|-----------------|---------------------|

**Dimensions**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Dimensions                           | 71 x 71 mm |
| Profondeur de montage                | 32 mm      |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 35 mm      |

**Sécurité**

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Classe de protection (IP) | IP20 |
|---------------------------|------|

**Architecture**

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Type d'organe de commande | Poignée rotative courte |
|---------------------------|-------------------------|

**Courant électrique**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 10 A |
|-------------------------|------|

**Textes**

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Mode d'installation  | Avec griffes d'écartement |
| Type de raccordement | Avec bornes à vis         |
| Éclairage            | Sans lampe néon           |
| Type de commutation  | 2 -pôles Arrêt            |