



Beschreibung:

1. Anschlußklemmen

Klemme a/b: ELCOM i2-BUS

2+3. Betriebsartschalter + Adresscodier-Schalter (rot)

Schalter			Betriebsart	Einstellung des Adress-Schalters
1	2	3		
OFF	OFF	OFF	Umschalter f. Standard Türkamera	Wie zugeordneter Türlautsprecher
ON	ON	OFF	Zusätzliche Türkamera (Über I/O (**) Taste oder Funktionstaste)	Zugeordneter Türlautsprecher +1
OFF	ON	OFF	Weitere Türkamera (Nur über Funktionstaste)	Vorhergehender Umschalter +1
OFF	OFF	ON	Stand Alone Kamera (Nur über Funktionstaste)	Freie Türadresse

Schalter 4 OFF: Umschalten nach Quittierungsempfang (Werkseinstellung)
ON: Umschalten ohne Quittierungsempfang

4. Anschlußklemmen

Klemme V/W IN: Videoeingang symmetrisch (1Vp-p Z=100Ohm).
Durchgeschaltet im Ruhezustand.

5. Anschlußklemmen

Klemme V/W CAM: Videoeingang symmetrisch (1Vp-p Z=100Ohm).
Durchgeschaltet im aktiven Zustand.

6. Aktivitätsanzeige (grün)

Leuchtet bei aktiver Umschaltung

7. Anschlußklemmen

Klemme V/W OUT: Videoausgang symmetrisch (1Vp-p Z=100Ohm).

Platzbedarf im Verteiler: 3 Einheiten