



### Beschreibung:

Das Netzgerät NGV-500 dient zur Stromversorgung der i2-Bus Strangversorgung BSV-500 einer ELCOM Türsprechanlage. Das NGV-500 wird auf die Hutschiene in der Hausverteilung montiert. Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die Lüftungsöffnungen nicht bedeckt werden und eine freie Luftzirkulation gewährleistet ist.

### Technische Daten:

Eingangsspannung	230 VAC +/- 15%
Eingangsfrequenz	50-60 Hz
Ausgangsspannung	28 VDC
Ausgangsstrom	1.25 A
Leistung	max. 35 W
Wirkungsgrad	89% (Volllast)
Strombegrenzung	bei 1.4A
Temperaturbereich	-5 - +50°C
Maße (BxHxT)	52 x 92 x 68mm
Platzbedarf im Verteiler	3 Einheiten