



41106089



## Toma Schuko con LED de control, Q.x, blanco polar

### Características técnicas

#### Corriente eléctrica

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Corriente nominal asignada | 16 A |
|----------------------------|------|

#### Tensión

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Tensión asignada | 250 V       |
| Tensión nominal  | 250 - 250 V |

#### Frecuencia

|            |            |
|------------|------------|
| Frecuencia | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Materiales

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Colour                   | Blanco polar    |
| Código RAL               | 9010            |
| Acabado de la superficie | Aterciopelado   |
| Material                 | Duroplástico    |
| Tratamiento              | Sin tratamiento |

#### Dimensiones

|   |       |
|---|-------|
| Altura  | 71 mm |
| Anchura   | 71 mm |
| Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado | 31 mm |
| Profundidad de montaje                            | 32 mm |

#### Instalación, montaje

|            |           |
|------------|-----------|
| Montaje en | Empotrado |
|------------|-----------|

#### Conectividad

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Tipo de conector/enchufe | Borne de tornillo                         |
| Tipo de montaje          | Montaje con tornillos<br>Montaje de garra |

#### Equipo

|  |        |
|--|--------|
| Tipo de conector/enchufe toma de enchufe     | SCHUKO |
| Inserto central girado                       | No     |
| Con tapa abatible                            | No     |
| Con contacto de tierra de protección redondo | No     |
| Con lámpara de señal                         | No     |
| Con cierre                                   | No     |

#### Accesorios

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Tiene campo de etiquetado | Sí |
|---------------------------|----|

#### Capacidad

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 1 |
|-------------------|---|

#### Controles e indicadores

|  |  |
|--|--|
| Tipo de iluminación para los dispositivos de instalación | Luz de control de funcionamiento integrada |
|--|--|

#### Seguridad

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Con protección de contacto mejorada | Sí   |
| Resistencia al impacto IK           | IK05 |
| Índice de protección IP             | IP20 |

#### Funciones

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Con iluminación orientable | No |
| Con iluminación funcional  | Sí |

#### Texto

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Inscripción | Sin inscripción |
| Funda       | Tapa central    |

| Texto            |  |
|------------------|--|
| Protección       | Protección reforzada contra el contacto accidental |
| Tipo de conexión | Con terminales atornillados                        |

| Características técnicas |  |
|--------------------------|--|
| Berker Q.x               |  |

| Sostenibilidad    |    |
|-------------------|----|
| Sin halógenos     | Sí |
| Conforme con RoHS | Sí |