



TRC321B



### Sonde radio de luminosité et crépuscule

#### Caractéristiques techniques

##### Réglages

Modes de configuration supportés	ETS easy quicklink
----------------------------------	--------------------------

##### Architecture

Système bus	Bus Radio
-------------	-----------

##### Courant électrique

Nombre de circuits d'entrée	1
-----------------------------	---

##### Connectivité

Avec système bus radio-KNX	Oui
----------------------------	-----

##### Équipement

Tension du signal externe nécessaire	Non
Fréquence radio bidirectionnelle	Non
Avec batterie	Oui
Excitation par HLK	Non

##### Fréquence

Fréquence de transmission	868 - 868 MHz
---------------------------	---------------

##### Installation, montage

Montage	En saillie
---------	------------

##### Éclairage

Contrôle par LED	Oui
------------------	-----

##### Matière

Couleur	Blanc polaire
---------	---------------

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

##### Conditions d'utilisation

Température de service	0 - 50 °C
------------------------	-----------

##### Tension

Tension d'entrée	3 - 3 V
Type de tension d'alimentation	DC

##### Dimensions

Longueur	138 mm
Hauteur	30.50 mm
Profondeur	30 mm

##### Textes

Mode de montage	Pour fixation à ventouse sur vitre de fenêtre
-----------------	---