



41106014



## Q.x - Schuko "ZSV" p-etq c/LED, larj

### Características técnicas

#### Intensidade de corrente

Corrente nominal	16 A
------------------	------

#### Tensão

Tensão nominal	250 V
Tensão nominal	250 - 250 V

#### Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Materiais

Cor	Cor-de-laranja
Código RAL	2003
Acabamento	Aveludado
Material	Duroplastic
Tratamento	Sem tratamento

#### Dimensões

Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	31 mm
Profundidade da montagem	32 mm

#### Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

#### Conectividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
Tipo de montagem	Montagem por parafuso Montagem com garras

#### Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	SCHUKO
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não

#### Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Sim
--------------------------	-----

#### Capacidade

Número de módulos	1
-------------------	---

#### Comandos e sinalizadores

Tipo de iluminação para os dispositivos de instalação	Luz de controlo de funcionamento integrada
---	--

#### Índice de proteção

Com proteção contra contacto	Sim
Resistência ao impactos IK	IK02
Índice de proteção IP	IP20

#### Funções

Com iluminação de orientação	Não
Com iluminação funcional	Sim

#### Textos

Impressão	Com gravação "ZSV"
Tampa	Placa de cobertura central

---

**Textos**

Proteção	Proteção de contacto aprimorada
Tipo de ligação	Terminais com parafusos sobrelevados

---

**Adequado para**

Berker Q.x

---

---

**Sustentabilidade**

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----