



WL3122

**Toma RTV-SAT, de paso, lumina, plata**

**Características técnicas**

**Conectividad**

Tipo de montaje	Montaje con abrazadera Conexión con tornillos
-----------------	--

**Regulación**

Pérdida de conexión a 2150 MHz	8 dB
Pérdida de conexión a 860 MHz	10 dB

**Conexión**

Tipo de conector/toma de corriente	Toma pasante
------------------------------------	--------------

**Frecuencia**

Ancho de banda de frecuencia	5 - 2400 MHz
Tecnología de banda ancha	5 - 2400 MHz

**Equipo**

Número de salidas	3
-------------------	---

**Materiales**

Material	Metal Plástico
Colour	Plata
Código RAL	9006

**Instalación, montaje**

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

**Texto**

Placa de soporte / aro de soporte	Con aro de soporte
-----------------------------------	--------------------

**Sostenibilidad**

Sin halógenos	Sí
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí