



WL0613



lumina - Interrup. simples 16A c/sinaliz - preto

Características técnicas

Intensidade de corrente

16 A

Instalação / montagem

Montagem Encastre

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Materiais

Cor Preto

Código RAL 9004

Acabamento Mate

Material Metal

Plástico

Tratamento Sem tratamento
Envernizado

Identificação

Sistema de montagem Elemento básico

Conectividade

Tipo de montagem Montagem com garras
Ligaçāo com parafuso

Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang) 1

Dimensões

Dimensões 71 x 71 mm

Profundidade da montagem 26 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 35 mm

Índice de proteção

Índice de proteção IP IP44

Arquitetura

Tipo de orgāo de comando Tecla simples

Intensidade de corrente

Corrente nominal 16 A

Textos

Modo de instalação Com garras de expansão
Para fixação por parafuso

Iluminação Para iluminação ou monitorização de circuitos

Modo de comutação 1 polo

Sustentabilidade

Conformidade RoHS Sim