



KXA04KD

Borne de déconnexion, 4mm<sup>2</sup>, 800V/20A, connection à vis

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	20 A
-------------------------	------

#### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	1 W
-----------------------------------	-----

#### Dimensions

Hauteur	49.50 mm
Largeur	48 mm
Profondeur	6 mm

#### Connectivité

Type de connection / prise	Borne à vis
----------------------------	-------------

#### Raccordement

Section de raccordement en câble souple	0.5 - 4 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	0.5 - 6 mm <sup>2</sup>

#### Matière

Couleur	Gris
Code RAL	7030
Matière	Polyamide (PA)

#### Installation, montage

Montage	Rail DIN
---------	----------

#### Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui