




80961326

Tampa BP KNX Q.x 2T c/BCU, setas, antr

Características técnicas

Arquitetura

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Tipo de órgão de comando | Tecla dupla |
|--------------------------|-------------|

Materiais

|            |               |
|------------|---------------|
| Cor        | Antracite     |
| Código RAL | 7021          |
| Acabamento | Aveludado     |
| Material   | Termoplástico |
| Tratamento | Envernizado   |

Dimensões

|              |          |
|--------------|----------|
| Altura       | 58,50 mm |
| Largura      | 58,50 mm |
| Profundidade | 8,20 mm  |

Modo de configuração

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Modo de configuração suportado | ETS<br>easy |
|--------------------------------|-------------|

Conectividade

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Tipo de montagem | Montagem de braçadeira |
|------------------|------------------------|

Equipamento

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Janela de controlo/saída de luz | Sim |
|---------------------------------|-----|

Acessórios

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Tem campo de etiquetagem | Não |
|--------------------------|-----|

Índice de proteção

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Índice de proteção IP | IP20 |
|-----------------------|------|

Textos

|                    |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Impressão          | Com impressão de símbolos de setas                                                  |
| Modo de instalação | Fixação com grampos                                                                 |
| Iluminação         | Para iluminação ou monitorização de circuitos                                       |
| Botão de pressão   | Também para aplicações KNX: botão de pressão de 2 canal e botão de grupo de 2 canal |

Sustentabilidade

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHS     | Sim |