







EE812









Präsenzmelder mit Konstantlichtregler mit UP-Schalteinsatz 1Kanal u. Kanal 1/10V

Technische Eigenschaften

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>Erfassung</b>  |               |
| Ausführung Sensor | Präsenzmelder |
| Erfassungswinkel  | 360 - 360     |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| <b>Einstellungen</b>             |            |
| Einstellbereich Verzögerungszeit | 1 - 30 Min |

|                 |            |
|-----------------|------------|
| <b>Frequenz</b> |            |
| Frequenz        | 50 - 50 Hz |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| <b>Abmessungen</b> |        |
| Breite             | 100 mm |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <b>Einsatzbedingungen</b> |           |
| Betriebstemperatur        | 0 - 45 °C |

|                  |            |
|------------------|------------|
| <b>Werkstoff</b> |            |
| Farbe            | Weiss      |
| Werkstoff        | Kunststoff |

|                   |      |
|-------------------|------|
| <b>Sicherheit</b> |      |
| Schutzart IP      | IP41 |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Installation, Montage</b> |                      |
| Montage auf                  | Unterputz<br>Aufputz |
| Geeignet für Aussenbereich   | Ja                   |