



HR441

**Fehlerstromschutz-Relais 0.03-3A mit Zeitverzögerung/Wandler 35mm**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Bemessungsfehlerstrom I <sub>dn</sub>	30 mA
	100 mA
	300 mA
	500 mA
	1000 mA
	3000 mA

Torroide: Zulässige Überlastung	30 kA/100 ms
---------------------------------	--------------

**Ausstattung**

Erforderliche Wandler für Fehlerstromschutz	Nein
---	------

**Sicherheit**

Typ des Fehlerstromschutzes	A
-----------------------------	---

**Einstellungen**

Verzögerungszeit einstellbar	Ja
------------------------------	----

**Abmessungen**

Max. Länge der Verbindung zwischen Empfänger und Sender	25 m und 50 m Twisted-Pair-Kabel
---	----------------------------------

**Nachhaltigkeit**

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja