



HR520

Relé diferencial, sensibilidad regulable 0,03-10A, temporizado / salida 50%, LED

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente diferencial asignada I <sub>dn</sub>	30 mA
	100 mA
	300 mA
	500 mA
	1000 mA
	3000 mA
	10000 mA

Toroidales: Sobrecarga permitida	30 kA/100 ms
----------------------------------	--------------

Equipo

Con toroide de fuga a tierra	Sí
------------------------------	----

Seguridad

Tipo de corriente residual	A
----------------------------	---

Configuración

Retardo de ajuste	Sí
-------------------	----

Dimensiones

Distancia máxima de conexión entre receptor y emisor	Par trenzado de 25 m y 50 m
--	-----------------------------

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
REACH – libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí