



16218909

**Bilanciere con lente e serigrafia "Heizung" e "0" S.1/B.7 bianco polare opaco****Caratteristiche tecniche****Architettura**

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Elemento di controllo/comando | Levetta singola |
|-------------------------------|-----------------|

**Materiali**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Colore                | Bianco polare |
| Codice RAL            | 9010          |
| finitura superficiale | Opaco         |
| Materiale             | Duroplastica  |

**Serie**

|            |       |
|------------|-------|
| Altezza    | 55 mm |
| Larghezza  | 55 mm |
| Profondità | 7 mm  |

**Connettività**

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Tipo di montaggio/installazione | Fissaggio a morsetto |
|---------------------------------|----------------------|

**Equipaggiamento**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Finestra di monitoraggio uscita/luce | Sì |
|--------------------------------------|----|

**Accessori**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Con campo per l'etichetta | No |
|---------------------------|----|

**Protezione**

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |
| Resistenza agli urti IK                 | IK02 |

**Testo**

|                                    |                                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Stampa                             | Con stampa "Riscaldamento - 0"                                            |
| Tipo di montaggio                  | Fissaggio con morsetto                                                    |
| Illuminazione                      | Per controllo accensione                                                  |
| Pulsante                           | Anche per applicazioni KNX: pulsante singolo e pulsante di gruppo singolo |
| Interruttore/pulsante a bilanciere | Per pulsanti a bilanciere<br>Per interruttore di commutazione/invertitore |

**Adatto per**

|                |
|----------------|
| BERKER S.x/B.x |
|----------------|

**Sostenibilità**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Senza alogeni                | Sì |
| Conformità REACH – SVHC free | Sì |
| Conformità ROHS              | Sì |