



HA368

### Interrupteur à coupure apparente 3P 1800A

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	1800 A
Courant assigné admissible courte durée Icw IEC60947	50 kA
Courant assigné d'emploi en AC21	1800 A
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A	1800 A
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B	1800 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A	1800 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B	1800 A
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A	1250 A
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B	1250 A

##### Architecture

Nombre de pôles	3
Type d'organe de commande	Poignée rotative longue
Type de boîtier	Montage fixe
Type de pôles	3P

##### Cache, porte

Cadenassable	Oui
--------------	-----

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP00
-------------------------	------

##### Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	6x 185 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble souple	6x 185 mm <sup>2</sup>

##### Tension

Tension assignée de tenue aux chocs	8000 V
Tension assignée d'emploi Ue	380 - 415 V

##### Puissance

Puissance d'emploi à 400 V en AC1	1184000 W
Puissance d'emploi à 400 V en AC-23	562000 W

##### Commandes et indicateurs

Commande motorisée intégrée	Non
-----------------------------	-----

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 70 °C
------------------------	-------------

##### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Fonctions

Inverseur	Non
Fonction interrupteur arrêt d'urgence	Non
Fonction Interrupteur principal	Oui
Fonction interrupteur condamnation pour maintenance	Oui
Fonction Interrupteur sécurité	Oui

##### Équipement

Commande motorisée optionnelle	Non
Nombre de contact auxiliaire inverseur	0
Nombre de contacts auxiliaires en tant que contact NF	0
Nombre contact auxiliaire à fermeture	0