




KXA16NH

Borne de passage-neutre, 16mm², 1000V/71A, connection à vis

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	71 A
-------------------------	------

Dimensions

Hauteur	57,50 mm
Largeur	59,30 mm
Profondeur	12 mm

Installation, montage

Montage sur	Rail DIN
-------------	----------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	4 - 16 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 10 mm ²

Matières

Couleur	Bleu
Matière	Polyamide (PA)

Connectivité

Type de connection / prise	Borne à vis
----------------------------	-------------

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui