




TH101



### Interface KNX/USB

#### Características técnicas

##### Tensão

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Tensão de funcionamento do bus | 21 - 32 V |
|--------------------------------|-----------|

##### Condições de utilização

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento | -5 - 45 °C |
|------------------------------|------------|

##### Segurança

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Índice de proteção IP | IP20 |
|-----------------------|------|

##### Dimensões

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Número de unidades de largura | 2 |
|-------------------------------|---|

##### Texto

|                        |                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Conectores e terminais | Com tomada USB tipo B para tráfego de dados (alimentação de tensão por PC) |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

##### Sustentabilidade

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Livre de halógeno     | Sim |
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHs     | Sim |