



TX206H



Actuador p/ electroválvulas 6 canais KNX

Características técnicas

Conectividade

Sistema bus RF KNX	Não
--------------------	-----

Tensão

Tensão de funcionamento do bus	21 - 32 V
Tensão de saída	24 - 24 V
Tensão auxiliar	110 - 230 V

Intensidade de corrente

Corrente máx. de comutação	2 A
----------------------------	-----

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
------------------------------	------------

Ligações

Secção transversal de condutor rígido	0.5 - 1.5 mm ²
---------------------------------------	---------------------------

Dimensões

Número de unidades de largura	17
-------------------------------	----

Textos

Função	Com função de proteção de válvula
Fusível	À prova de curto-circuito e protegido contra sobrecarga (microfusível)
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim