




HCW400AR



**Interruptor P630 3P 400A**

**Características técnicas**

**Corrente elétrica**

|                                                               |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| Corrente nominal                                              | 400 A |
| Corrente nominal de resistência de curta duração Icw IEC60947 | 5 kA  |

**Arquitetura**

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Número de polos          | 3     |
| Tipo de órgão de comando | Botão |

**Tensão**

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Tensão nominal de isolamento Ui               | 800 V  |
| Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp | 8000 V |

**Frequência**

|            |            |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

**Funções**

|      |             |
|------|-------------|
| Relé | Interruptor |
|------|-------------|

**Sustentabilidade**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHs     | Sim |