



85145126



Bouton-poussoir radio KNX simple quicklink, Q.x, anthr. velours, laqué

Caractéristiques techniques

Connectivité

Système bus radio-KNX	Oui
-----------------------	-----

Équipement

Nombre de canaux	2
------------------	---

Cycle d'utilisation de l'émetteur	1 %
-----------------------------------	-----

Connectivité

Type de récepteur	2
-------------------	---

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

Matières

Couleur	Anthracite
---------	------------

Textes

Function	Fonctions supplémentaires faciles : +6 scènes, mode de fonctionnement marche/arrêt, 1 boutons de commande haut/bas Comportement d'émission et/ou de réception configurable Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)
----------	---

Protection	Avec protection de démontage
------------	------------------------------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----