



TG053A



IP44

Stazione meteo GPS KNX con sensore pioggia luminosità vento

Caratteristiche tecniche

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	ETS
---------------------------------------	-----

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio tramite cavo bus	21 - 32 V
Tensione ausiliaria	12 - 40 V

Materiali

Colore	Bianco
--------	--------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-30 - 50 °C
-------------------------	-------------

Testo

Tipo di montaggio	Con staffa per tubi per fissaggio su palo Per il montaggio a parete e su palo
Tipo di connessione	Con morsetti a molla per l'alimentatore

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì