



KJ31S

**Zählersteckklemme, universZ, Drehstrom 100 A, mit Abdeckung**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

|           |       |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 100 A |
|-----------|-------|

**Leistung**

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 9.56 W |
|---------------------------------------|--------|

**Architektur**

|        |    |
|--------|----|
| Polart | 4P |
|--------|----|

**Abmessungen**

|        |        |
|--------|--------|
| Höhe   | 60 mm  |
| Breite | 153 mm |
| Tiefe  | 38 mm  |

**Anschluss**

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Anschlussquerschnitt Schraubklemme | 50 mm <sup>2</sup>      |
| Leiterquerschnitt                  | 50 - 50 mm <sup>2</sup> |
| Tarifanschluss                     | Nein                    |

**Werkstoff**

|            |           |
|------------|-----------|
| Farbe      | Reinweiss |
| RAL Nummer | 9010      |

**Installation, Montage**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Nominales Drehmoment | 5 - 5 Nm |
|----------------------|----------|

**Anschlussmöglichkeiten**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Schraubanschluss |
|-----------------------|------------------|

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|