



85020101



Inserto alimentazione per moduli radio KNX quicklink

Caratteristiche tecniche

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata quicklink

Connettività

Con sistema bus radio KNX Si

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Montaggio a uncino
Raccordo a vite

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio 230 - 230 V

Serie

Profondità di installazione 22 mm

Materiali

Materiale Metallo
Plastica

Testo

Tipo di connessione Con morsetti a vite

Sostenibilità

Conformità ROHS Si