



MZ916

Wiedereinschaltgerät für LS-Schalter 1P + FI-Schalter + FI/LS-Schalter

Technische Eigenschaften

Spannung

Versorgungsspannungsart	AC
Isolationsspannung Ui	6000 V
Betriebsspannung bei Dauerbetrieb	230 - 230 V

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Kapazität

Anzahl Module	3
---------------	---

Abmessungen

Höhe	83 mm
Breite	54 mm
Tiefe	71 mm