



WH41544000A



basico AM19 R/TV/Dat (passage) 2GHz 19dB + disque frontal pour combin. Blanc

Caractéristiques techniques

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Atténuation

Atténuation de raccordement à 860 MHz	19 dB
---------------------------------------	-------

Atténuation de passage à 860 MHz	4 dB
----------------------------------	------

Raccordement

Type de connexion / prise	Prise de passage
---------------------------	------------------

Fréquence

Bande passante	5 - 2000 MHz
----------------	--------------

Technologie large bande	5 - 2000 MHz
-------------------------	--------------

Equipement

Nombre de sorties	3
-------------------	---

Matière

Matière	Duroplast
---------	-----------

Couleur	Blanc
---------	-------

Code RAL	9010
----------	------

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----