



WH405439F



Einsatz mit Befestigungsplatte: AM11 Radio/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 14dB

Technische Eigenschaften

Anschlussmöglichkeiten

| | |
|------------|--------------------|
| Montageart | Schraubbefestigung |
|------------|--------------------|

Dämpfung

| | |
|--------------------------------|-------|
| Anschlussdämpfung bei 860 MHz | 14 dB |
| Durchgangsdämpfung bei 860 MHz | 4 dB |

Anschluss

| | |
|-----------------------|----------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Durchgangsdose |
|-----------------------|----------------|

Frequenz

| | |
|----------------------|--------------|
| Frequenz Bandbreite | 5 - 2000 MHz |
| Breitbandtechnologie | 5 - 2000 MHz |

Ausstattung

| | |
|---------------------|---|
| Anzahl der Ausgänge | 3 |
|---------------------|---|

Abmessungen

| | |
|-------------|-------|
| Einbautiefe | 32 mm |
|-------------|-------|

Installation, Montage

| | |
|-------------|----------------------|
| Montage auf | Unterputz Aufputz |
|-------------|----------------------|

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|