



WH405493F



**Insert avec plaque de fixation: 2x HMS et AM04 R/TV prise de piquage 2GHz 4dB**

**Caractéristiques techniques**

**Connectivité**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de montage | Fixation par vis |
|-----------------|------------------|

**Atténuation**

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Atténuation de raccordement à 860 MHz | 4 dB |
|---------------------------------------|------|

**Raccordement**

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Type de connexion / prise | Prise directe |
|---------------------------|---------------|

**Fréquence**

|                |              |
|----------------|--------------|
| Bande passante | 5 - 2000 MHz |
|----------------|--------------|

**Equipement**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de sorties | 2 |
|-------------------|---|

**Dimensions**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Profondeur de montage | 32 mm |
|-----------------------|-------|

**Installation, montage**

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Montage | Encastré<br>En saillie |
|---------|------------------------|

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|