



85745224



KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink Q.x alu samt, lackiert

Technische Eigenschaften

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus quicklink

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk Ja

Radio Protokoll KNX-Funk

Ausstattung

Anzahl Kanäle 1

Lieferumfang

Busankopplung inklusive Ja

Ausstattung

Sommer-/Winterzeitumstellung Ja

Funktionen

Astrozeitverschiebung 2 h

Batteriepufferung 8 h

Gangreserve in Jahren 0 y

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

Werkstoff

Farbe Aluminium

Texte

Funktion Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen, Dimmen, 1-Tastensteuerung oben/ unten, Priorität
Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar
Mit Tastensperre
Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und
Nebenstellenbefehlen (Schaltsicherung)
Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)

Schutz Mit Demontageschutz

Kapazität

Anzahl Module 0

Abmessungen

Höhe 58,40 mm

Breite 58,40 mm

Tiefe 30 mm

Geeignet für

Berker Q.x