



85745273



Orologio radio KNX quicklink Berker K.5 acciaio inox opaco, verniciato

Caratteristiche tecniche

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata quicklink

Connettività

Con sistema bus radio KNX Sì

Protocollo radio Radio KNX

Equipaggiamento

Numero di canali 1

Dotazione

Collegamento bus integrato Sì

Equipaggiamento

Commutazione estate/inverno Sì

Funzioni

Regolazione astronomica 2 h

Batteria di backup 8 h

Riserva di carica in anni 0 y

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

Testo

Funzione Funzioni supplementari semplici: +6 scenari, regolazione luce, 1 comando pulsanti su/giù, priorità Comportamento di trasmissione e/o di ricezione configurabile Con blocco pulsanti Funzione party, nessuna esecuzione di comandi automatici, radio e estensione (blocco comandi) Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)

Protezione Con protezione antismontaggio

Numero di moduli

Numero di moduli 0

Serie

Altezza 55,10 mm

Larghezza 70,50 mm

Profondità 30,10 mm

Adatto per

K.x

Sostenibilità

Conformità ROHS Sì