



85745289



## KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend

### Technische Eigenschaften

#### Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus quicklink

#### Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk Ja

Radio Protokoll KNX-Funk

#### Ausstattung

Anzahl Kanäle 1

#### Lieferumfang

Busankopplung inklusive Ja

#### Ausstattung

Sommer-/Winterzeitumstellung Ja

#### Funktionen

Astrozeitverschiebung 2 h

Batteriepufferung 8 h

Gangreserve in Jahren 0 y

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

#### Werkstoff

Farbe Polarweiß

#### Texte

Funktion Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen, Dimmen, 1-Tastensteuerung oben/ unten, Priorität  
Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar  
Mit Tastensperre  
Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und  
Nebenstellenbefehlen (Schaltsicherung)  
Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)

Schutz Mit Demontageschutz

#### Kapazität

Anzahl Module 0

#### Abmessungen

Höhe 55,50 mm

Breite 55,50 mm

Tiefe 30,30 mm

#### Geeignet für

Berker S.x/B.x

#### Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja