



85745288



AM Temporizador iluminación RF Quicklink S/B, blanco polar mate

Características técnicas

Configuración

Modo de configuración posible quicklink

Conectividad

Con sistema de bus KNX radio Sí

Protocolo radio KNX vía radio

Equipo

Número de canales 1

Cambio en verano/invierno Sí

Alcance y entrega

Conexión a bus incluida Sí

Funciones

Cambio de tiempo astronómico 2 h

Batería de respaldo 8 h

Reserva de marcha - años 0 y

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5 - 45 °C

Materiales

Colour Blanco polar

Texto

Función Funciones adicionales sencillas: +6 escenas, variación del nivel de iluminación, 1 control de teclas arriba / abajo, prioridad El comportamiento a la transmisión y/o recepción puede configurarse Con bloqueo Función Party, no se ejecutan las órdenes de los modos automático, vía radio ni de las unidades complementarias (protección del interruptor) Función de reinicio (se regresa al ajuste de fábrica)

Protección Con protección para evitar el desmontaje

Capacidad

Número de módulos 0

Dimensiones

Altura 55,50 mm

Anchura 55,50 mm

Profundidad 30,30 mm

Características técnicas

Berker S.x/B.x

Sostenibilidad

Conforme RoHS Sí