



85745288



## KNX RF časový spínač, quicklink, S.1/B.x, bílá mat

### Technické vlastnosti

#### Nastavení

Podporovaný režim nastavení quicklink

#### Konektivita

Se sběrnicevým systémem KNX RF Ano

Rádiový protokol Rádio KNX

#### Vybavení

Počet kanálů 1

Přechod na letní/zimní čas Ano

#### Rozsah dodávky

Včetně připojení sběrnice Ano

#### Funkce

Časový posun Astro 2 h

Záložní baterie 8 h

Rezerva chodu v letech 0 y

#### Podmínky použití

Provozní teplota -5 - 45 °C

#### Materiál

Barva Polární bílá

#### Texty

Funkce Easy doplňkové funkce: +6 scén, stmívání, ovládání 1 tlačítkem nahoru/dolů, priorita  
Konfigurovatelné chování při přenosu anebo příjmu  
Se zámekem na klíč  
Funkce "party", neprovádění příkazů automaticky, rádiové a rozšiřující jednotky (ochrana spínače)  
Funkce resetování (do továrního nastavení)

Ochrana S ochranou proti demontáži

#### Kapacita

Počet modulů 0

#### Rozměry

Výška 55,50 mm

Šířka 55,50 mm

Hloubka 30,30 mm

#### Vhodné pro

S.x/B.x

#### Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano